



## Automower® 405XE NERA

Der Husqvarna Automower® 405XE NERA ist ein Mähroboter für Rasenflächen bis 900 m<sup>2</sup>. Dank der EdgeCut-Funktion minimiert sich das händische Trimmen der Rasenkanten – das spart Zeit und Mühe. Die kabellose Installation bietet volle Flexibilität mit präzisen, virtuellen Begrenzungen, die sich dank der satellitengestützten EPOS®-Technologie einrichten lassen. Somit besteht keine Gefahr eines Kabelbruchs.   
Passen Sie den Rasen an Ihre Bedürfnisse an und erstellen Sie über die Automower® Connect-App mehrere Arbeitsbereiche mit individuellen Einstellungen. Ebenso bequem lassen sich temporäre Sperrzonen einrichten, um saisonale Wildblumen zu schützen oder Bereiche für Gartenprojekte zu schaffen.   
Wählen Sie zwischen einer gleichmäßigen Rasenoberfläche mit dem Mähen im Zufallsprinzip oder einer gemusterten Oberfläche mit systematischem Mähen. Unterschiedliche Mähmuster ermöglichen es Ihnen, ein visuelles Muster Ihrer Wahl auszuwählen, wie zum Beispiel Streifen, Schachbrettmuster oder Dreiecke, während der Mäher in parallelen Bahnen fährt und die Flächenkapazität auf 900 m<sup>2</sup> erhöht. Für eine teppichartige Optik wählen Sie den Modus für das Mähen im Zufallsprinzip, der eine Flächenkapazität von 600 m<sup>2</sup> ermöglicht.   
Mit Sensoren erkennt der Mäher Hindernisse und kann ihnen ausweichen. Dadurch mäht er ganz präzise bei geringerem Risiko von Zusammenstößen und ungeplanten Stopps.   
Behalten Sie alles im Griff, indem Sie Ihren Mäher von

überall auf der Welt überwachen und ihn über die Automower® Connect-App in Ihr Smart Home-System einbinden. Befehle senden, Einrichtungen und Bereiche festlegen und anpassen, Mähereinstellungen aufrufen und ändern, Benachrichtigungen empfangen – so behalten Sie die vollständige Kontrolle über die Pflege Ihres Rasens.<br /><br />Für die Lösung ohne Begrenzungskabel benötigen Sie einen Husqvarna Automower® 405XE NERA Mähroboter und das Husqvarna EPOS® Plug-in NERA. Die Korrekturdaten für die Satellitenverbindung werden ohne zusätzliche Kosten über die Husqvarna Cloud bereitgestellt. Wenn Sie nicht im gesamten Rasenbereich Mobilfunk- oder WLAN-Empfang haben, benötigen Sie eine Referenzstation. Die Automower® Connect-App ist für eine virtuelle Installation ebenfalls erforderlich.

## Schneidsystem

Schneidwerk	2 Scheiben mit 3 rotierenden rasiermesserscharfen Klingen
Schnitthöhe, max	55 mm
Schnitthöhe, min	20 mm
Arbeitsbreite	22 cm
Schnitthöhenverstellung	Electric
Gleitteller	Ja
Zwei Schneidrichtungen	Ja

## Kapazität

Flächenkapazität	600 m <sup>2</sup>
Max. Steigungsfähigkeit am Brenzugskabel	11 °
Maximale Steigung am Begrenzungskabel	20 %
Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche	30 %
Max. Laufzeit	15 h
Leitkabel	3
Ladesystem	Automatisch

## Gerätedaten

GTIN-13/EAN	7333377093003
Farbe	Grau
Lautstärke (wahrgenommen)	60 dB(A)
Schutzklasse	IPX5
Akku-Kapazität	5 Ah
Ladestrom	2,2 A
Typische Mähdauer je Ladezyklus	100 min
Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz	11 kWh
Akku-Typ	Li-Ion
Griff	Integriert
Marke	Husqvarna

## Steuerung

Benutzeroberfläche	Jogwheel, display and status LED:s/App
Display	Color Display TFT 2,8" QVGA
Programmierung der Mähzeiten	Ja
Konnektivität	Bluetooth®, Mobil, Wi-Fi
App gesteuert	Automower® Connect
Smart Home Integration	Ja
Software Update	FOTA

## Gesamtabmessungen

Verpackung (Höhe)	343 mm
Verpackung (Länge)	874 mm

Verpackung (Breite)	596 mm
---------------------	--------

---

Gewicht	12,1 kg
---------	---------

---

Produktabmessungen, Länge	68 cm
---------------------------	-------

---

Produktabmessungen, Breite	44 cm
----------------------------	-------

---

Produktabmessungen, Höhe	28 cm
--------------------------	-------

---

## Sicherheit

GPS-Diebstahlschutz	Ja
---------------------	----

---

PIN-Code	Ja
----------	----

---

Alarm	Ja
-------	----

---

Hebesensor	Ja
------------	----

---

Neigungssensor	Ja
----------------	----

---

## Ausrüstung

Ladestation	Ja
-------------	----

---

Zusätzliche Messer	9 St
--------------------	------

---

Netzgerät	Ja
-----------	----

---

Niederspannungskabel	10 m
----------------------	------

---

Begrenzungskabel	0 m
------------------	-----

---

Haken	0 St
-------	------

---

